

Katu- ja viheralueet, ledivalaisimet

Ledivalaisimien ohjaus toteutetaan 2-portaisesti alla olevien kellonaikojen mukaan. Katu- ja viheralueilla käytetään lähtökohtaisesti samaa himmennysprofiilia kaikille valaistusluokille. Kellonajat ohjelmoidaan talviaikaan. Ledivalaisimen liitäntälaitteeseen ennakoon ohjelmoidussa ohjauksessa kellonajat määräytyvät yleensä laskennallisen keskiyön mukaan, joka on Helsingissä keskimäärin noin 00:25.

Mitoittava valaistusluokka	Kellonaika, alkava tunti																							
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	Mitoittavasta valaistusluokasta jäljelle jäävä keskimääräinen luminanssi tai valaistusvoimakkuus %																							
Kaikki valaistusluokat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	70	70	40	40	40	40	70	100	100	100	100	100	100

Himmennysprofiilit erilaisille laskennallisille käyttötehoille

90	60	40
80	60	30
70	50	30
60	40	20
50	40	20
40	30	20